

# tabella dei codici dei frontalini di chiusura

Per i frontalini con trattamento "ANOXINE 1000" sostituire la "T" finale con la finale "A". Esempio: **FCC 3-84A**

Per i frontalini con trattamento "CEPIDINE 1000" sostituire la "T" finale con la finale "C". Esempio: **FCC 3-84C**

Unità mm.	Largh. TÈ	Quota B	Quota b1	Quota b2	Codice Anodizzato	Unità mm.	Largh. TÈ	Quota B	Quota b1	Quota b2	Codice Anodizzato
<b>1U</b> 39,5	42TE	213	198,1	-	<b>FCC 1-42T</b>	<b>4U</b> 172,9	40TE	202,9	188	-	<b>FCC 4-40T</b>
	84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 1-84T</b>		41TE	207,9	193	-	<b>FCC 4-41T</b>
<b>2U</b> 84	40TE	202,9	188	-	<b>FCC 2-40T</b>		42TE	213	198,1	-	<b>FCC 4-42T</b>
	42TE	213	198,1	-	<b>FCC 2-42T</b>		60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 4-60T</b>
	49TE	248,6	233,7	114,2	<b>FCC 2-49T</b>		63TE	319,7	304,8	147,3	<b>FCC 4-63T</b>
	60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 2-60T</b>		81TE	411,1	396,2	198,1	<b>FCC 4-81T</b>
	63TE	319,7	304,8	152,4	<b>FCC 2-63T</b>		84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 4-84T</b>
	81TE	411,1	396,2	198,1	<b>FCC 2-81T</b>		<b>5U</b> 217,3	4TE	20	-	-
84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 2-84T</b>	6TE	30,1		15,2	-	<b>FCC 5-06T</b>	
<b>3U</b> 128,4	1TE	5	-	-	<b>FCC 3-01T</b>	42TE		213	198,1	-	<b>FCC 5-42T</b>
	2TE	9,8	-	-	<b>FCC 3-02T</b>	60TE		304,5	289,6	147,3	<b>FCC 5-60T</b>
	3TE	14,9	-	-	<b>FCC 3-03T</b>	84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 5-84T</b>	
	4TE	20	-	-	<b>FCC 3-04T</b>	<b>6U</b> 261,8	1TE	5	-	-	<b>FCC 6-01T</b>
	5TE	25,1	-	-	<b>FCC 3-05T</b>		2TE	9,8	-	-	<b>FCC 6-02T</b>
	6TE	30,1	15,2	-	<b>FCC 3-06T</b>		3TE	14,9	-	-	<b>FCC 6-03T</b>
	7TE	35,3	20,3	-	<b>FCC 3-07T</b>		4TE	20	-	-	<b>FCC 6-04T</b>
	8TE	40,3	25,4	-	<b>FCC 3-08T</b>		5TE	25,1	-	-	<b>FCC 6-05T</b>
	9TE	45,4	30,5	-	<b>FCC 3-09T</b>		6TE	30,1	-	-	<b>FCC 6-06T</b>
	10TE	50,5	35,6	-	<b>FCC 3-10T</b>		7TE	35,3	-	-	<b>FCC 6-07T</b>
	12TE	60,6	45,7	-	<b>FCC 3-12T</b>		8TE	40,3	-	-	<b>FCC 6-08T</b>
	14TE	70,8	55,9	-	<b>FCC 3-14T</b>		10TE	50,5	35,6	-	<b>FCC 6-10T</b>
	15TE	75,9	61	-	<b>FCC 3-15T</b>		12TE	60,6	45,7	-	<b>FCC 6-12T</b>
	16TE	80,9	66,1	-	<b>FCC 3-16T</b>		14TE	70,7	55,9	-	<b>FCC 6-14T</b>
	17TE	86	71,1	-	<b>FCC 3-17T</b>		18TE	91,1	76,2	-	<b>FCC 6-18T</b>
	18TE	91,1	76,2	-	<b>FCC 3-18T</b>		19TE	96,2	81,3	-	<b>FCC 6-19T</b>
	20TE	101,3	86,4	-	<b>FCC 3-20T</b>		20TE	101,3	86,4	-	<b>FCC 6-20T</b>
	21TE	106,3	91,4	-	<b>FCC 3-21T</b>		21TE	106,3	91,4	-	<b>FCC 6-21T</b>
	22TE	111,4	96,5	-	<b>FCC 3-22T</b>		22TE	111,4	96,5	-	<b>FCC 6-22T</b>
	26TE	131,8	116,9	-	<b>FCC 3-26T</b>		28TE	141,9	127	-	<b>FCC 6-28T</b>
27TE	136,8	121,9	-	<b>FCC 3-27T</b>	40TE		202,9	188	-	<b>FCC 6-40T</b>	
28TE	141,9	127	-	<b>FCC 3-28T</b>	42TE		213	198,1	-	<b>FCC 6-42T</b>	
29TE	147	132,1	-	<b>FCC 3-29T</b>	48TE		243,5	228,6	-	<b>FCC 6-48T</b>	
30TE	152,1	137,2	-	<b>FCC 3-30T</b>	60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 6-60T</b>		
32TE	162,2	147,3	-	<b>FCC 3-32T</b>	61TE	309,5	294,5	147,3	<b>FCC 6-61T</b>		
38TE	192,7	177,8	-	<b>FCC 3-38T</b>	62TE	314,6	299,7	147,3	<b>FCC 6-62T</b>		
39TE	197,8	182,9	-	<b>FCC 3-39T</b>	63TE	319,7	304,8	147,3	<b>FCC 6-63T</b>		
40TE	202,9	188	-	<b>FCC 3-40T</b>	81TE	411,1	396,2	198,1	<b>FCC 6-81T</b>		
41TE	207,9	193	-	<b>FCC 3-41T</b>	84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 6-84T</b>		
42TE	213	198,1	-	<b>FCC 3-42T</b>	<b>7U</b> 306,2	42TE	213	198,1	-	<b>FCC 7-42T</b>	
48TE	243,5	228,6	-	<b>FCC 3-48T</b>		60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 7-60T</b>	
50TE	254	239,1	-	<b>FCC 3-50T</b>		84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 7-84</b>	
60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 3-60T</b>	<b>8U</b> 350,7	42TE	213	198,1	-	<b>FCC 8-42T</b>	
61TE	309,5	294,9	147,3	<b>FCC 3-61T</b>		60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 8-60T</b>	
63TE	319,7	304,8	147,3	<b>FCC 3-63T</b>		84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 8-84T</b>	
76TE	385,8	370,9	177,8	<b>FCC 3-76T</b>	<b>9U</b> 395,1	42TE	213	198,1	-	<b>FCC 9-42T</b>	
81TE	411,1	396,2	198,1	<b>FCC 3-81T</b>		60TE	304,5	289,6	147,3	<b>FCC 9-60T</b>	
84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 3-84T</b>		84TE	426,4	411,5	203,2	<b>FCC 9-84T</b>	