

frontalini 6U

SPESORE 2 mm CON SUPERFICIE SPAZZOLATA

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.

Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati

C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

H = 261,75 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE *	14,9	-	FCS 6-03T	FCS 6-03TC	FCS 6-03TA
4TE *	20	-	FCS 6-04T	FCS 6-04TC	FCS 6-04TA
5TE *	25,1	-	FCS 6-05T	FCS 6-05TC	FCS 6-05TA
6TE	30,1	15,2	FCS 6-06T	FCS 6-06TC	FCS 6-06TA
7TE	35,3	20,3	FCS 6-07T	FCS 6-07TC	FCS 6-07TA
8TE	40,3	25,4	FCS 6-08T	FCS 6-08TC	FCS 6-08TA
9TE	45,4	30,4	FCS 6-09T	FCS 6-09TC	FCS 6-09TA
10TE	50,5	35,5	FCS 6-10T	FCS 6-10TC	FCS 6-10TA
11TE	55,6	40,6	FCS 6-11T	FCS 6-11TC	FCS 6-11TA
12TE	60,6	45,7	FCS 6-12T	FCS 6-12TC	FCS 6-12TA
13TE	65,7	50,8	FCS 6-13T	FCS 6-13TC	FCS 6-13TA
14TE	70,8	55,9	FCS 6-14T	FCS 6-14TC	FCS 6-14TA
15TE	75,9	60,9	FCS 6-15T	FCS 6-15TC	FCS 6-15TA
16TE	81	66	FCS 6-16T	FCS 6-16TC	FCS 6-16TA
17TE	86	71,1	FCS 6-17T	FCS 6-17TC	FCS 6-17TA
18TE	91,1	76,2	FCS 6-18T	FCS 6-18TC	FCS 6-18TA
19TE	96,2	81,2	FCS 6-19T	FCS 6-19TC	FCS 6-19TA
20TE	101,3	86,3	FCS 6-20T	FCS 6-20TC	FCS 6-20TA
21TE	106,3	91,4	FCS 6-21T	FCS 6-21TC	FCS 6-21TA

Accessori compresi nel kit:

- n. 4 (2*) manicotti antisfilamento cod. **MAS 2,5**
- n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11 cod. **VC-2,5-11**
- n. 2 impugnatura tipo T2 cod. **IM-T2....**
- n. 4 (2*) inserto di fissaggio impugnatura cod. **I-FI**
- n. 2 accessorio fissaggio scheda cod. **ASF 172,5**
- n. 6 vite a testa cilindrica M2,5x10 cod. **VB+2,5-10**
- n. 8 (6*) vite a testa cilindrica M2,5x8 cod. **VB+2,5-8**
- n. 10 dado esagonale M2,5 cod. **DE 2,5-5**

